

WD-01

UHF-Signalverteiler



Overview

- Diversity-Ausgang für bis zu sechs Empfänger
- Stromzufuhr für UHF-Antenne von Sony
- Kaskadenausgang für einen zusätzlichen Antennensplitter oder Empfänger
- Zwei Paar Antenneneingangsanschlüsse zur Erweiterung des Betriebsbereichs eines drahtlosen Mikrofonsystems

Specifications

Allgemeines

Frequenzbereich	USA: 470 bis 616 MHz CE: 470 bis 714 MHz
-----------------	---

Kanalvertrieb	Eingänge: 2 Paar Ausgänge: 6 Paar
---------------	--------------------------------------

Eingang/Ausgang Antenne	BNC-R, 50 Ω
-------------------------	-------------

Kaskadenausgang	1 Paar
-----------------	--------

Stromzufuhr für Antennenverstärkerbr(Versorgung über	DC 9V / THRU / 12V
--	--------------------

Antenneneingangsanschlüsse)

Betriebsspannung	USA: AC 120 V CE: AC 220 bis 240 V
Leistungsaufnahme	18 W (wenn der Antennenverstärker mit 160 mA versorgt wird)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 483 × 44 × 285 mm (19 1/8" x 1 3/4" x 11 1/4")
Gewicht	Ca. 3,3 kg (7 lb 4,4 oz)

Mitgeliefertes Zubehör

Audio-Ausgangsanschluss	Netzkabel (1) Hinweise zur erstmaligen Benutzung (1 x) Garantieheft (1)
-------------------------	---

Related products



DWR-R03D

Digitaler
Funkempfänger der
DWX-Serie mit
2 Kanälen

Gallery

