

## ECM-HZ1UBMP

Micrófono diadema ligero con condensador Electret unidireccional inalámbrico digital de la serie DWZ



### Overview

#### **Micrófono diadema de alta calidad para presentadores y vocalistas**

El ECM-HZ1UBMP funciona con el transmisor de petaca ZTX-B02RC y se suministra con el paquete DWZ-B70HL. El auricular ligero se lleva cómodamente y sin complicaciones incluso durante largos periodos de tiempo. El diseño del sistema de fijación en la oreja permite llevarlo a la izquierda o a la derecha.

### Specifications

#### Sección de audio

Tipo de cápsula	Condensador electret
Respuesta en frecuencia	De 60 Hz a 18 kHz
Directividad	Unidireccional
Sensibilidad *[ 1]	-31,0 dB $\pm$ 3,0 dB
Impedancia de salida *[ 2]	1,4 k $\Omega$ $\pm$ 30 % (asimétrica)

Rango dinámico (normal)	94 dB o más
Relación señal-ruido (normal) *[3]	68 dB o más
Ruido inherente (normal) *[4]	28 dB SPL o menos
Nivel máximo de presión de sonido de entrada (normal) *[5]	120 dB SPL

## Sección general

Cable micrófono	1,2 m
Requisitos de alimentación	De 1,5 V a 10 V de CC
Dimensiones *[6]	15 diámetro (estuche de cápsula) x 170 mm (19/32 diámetro x 6 3/4 pulgada)
Peso (cuerpo del micrófono sin el cable)	10 g (0,35 oz) sin conector
Gama de accesorios	Diadema (1), clip de cable (1), paravientos (1), manual de instrucciones (1)
Accesorios opcionales	Paravientos AD-RX7B

## Notas

Notas

\*[1] 0 dB = 1 V/Pa, a 1 kHz

\*[2] impedancia de salida a 1 kHz

\*[3] ponderada A, 1 kHz, 1 Pa.

\*[4] 0 dB SPL = 20  $\mu$ Pa.

\*[5] 0 dB SPL = 20  $\mu$ Pa.

\*[6] Los valores de las dimensiones son aproximados.

---

## Gallery

