

## WD-01

### UHF-Signalverteiler



#### Overview

- Diversity-Ausgang für bis zu sechs Empfänger
- Stromzufuhr für UHF-Antenne von Sony
- Kaskadenausgang für einen zusätzlichen Antennensplitter oder Empfänger
- Zwei Paar Antenneneingangsanschlüsse zur Erweiterung des Betriebsbereichs eines drahtlosen Mikrofonsystems

#### Specifications

##### Allgemeines

|                 |   |
|-----------------|---|
| Frequenzbereich | USA: 470 bis 616 MHz<br>CE: 470 bis 714 MHz |
|-----------------|---|

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Kanalvertrieb | Eingänge: 2 Paar<br>Ausgänge: 6 Paar |
|---------------|--------------------------------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Eingang/Ausgang Antenne | BNC-R, 50 Ω |
|-------------------------|-------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kaskadenausgang | 1 Paar |
|-----------------|--------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| Stromzufuhr für<br>Antennenverstärkerbr(Versorgung<br>über | DC 9V / THRU / 12V |
|--|--------------------|

Antenneneingangsanschlüsse)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Betriebsspannung        | USA: AC 120 V<br>CE: AC 220 bis 240 V                       |
| Leistungsaufnahme       | 18 W (wenn der Antennenverstärker mit 160 mA versorgt wird) |
| Abmessungen (B x H x T) | Ca. 483 × 44 × 285 mm<br>(19 1/8" x 1 3/4" x 11 1/4")       |
| Gewicht                 | Ca. 3,3 kg (7 lb 4,4 oz)                                    |

## Mitgeliefertes Zubehör

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Audio-Ausgangsanschluss | Netzkabel (1)<br>Hinweise zur erstmaligen Benutzung (1 x)<br>Garantieheft (1) |
|-------------------------|---|

## Related products



### **DWR-R03D**

Digitaler  
Funkempfänger der  
DWX-Serie mit  
2 Kanälen

## Gallery

