

AN-01

Antena UHF unidirecional



Overview

- La AN-01 es una antena UHF unidireccional diseñada para su uso con los sistemas de microfonía analógica o digital inalámbrica de Sony.
- Se deberán usar dos AN-01 para recepción diversa.
- Una sola AN-01 puede recibir gran variedad de frecuencias desde 470 a 862MHz.
- Se puede usar CC 9V o 12V.
- Ganancia seleccionable (18 dB/10 dB/0 dB).
- Antena log periódica de dipolos.
- Viene con un asa de mano que permite montarla en un soporte de micrófono mediante tornillos.

Specifications

| Sección de antena | |
|---------------------|---|
| Tipo de antena | Red de antenas logarítmicas periódicas |
| Directividad | Unidireccional |
| Rango de frecuencia | De 470 MHz a 862 MHz |
| Ganancia de antena | 5 dBi o más |



| Relación de voltaje de onda estacionaria | 2,5 o menos |
|---|--------------------|
| Ángulo de media potencia | 150 grados o menos |
| Relación frontal/trasera | 12 dB o más |

Sección de amplificador

| Rango de frecuencia | De 470 a 862 MHz |
|--|--|
| Ganancia de amplificador | 18 dB/10 dB/0 dB, conmutable |
| Relación de voltaje de onda estacionaria | 3 o menos |
| Factor de ruido | 6 dB o menos |
| Intermodulación de tercer orden | 60 dB o más (entrada de FEM de 95 dBμV) |

Entrada/Salida

| Conector c | le salida | BNC-R, 50Ω |
|------------|-----------|--------------------|
| | | |

General

Requisitos de alimentación 9 V/12 V CC

SONY

| Consumo eléctrico | 100 mA o menos |
|--|---|
| Temperatura de funcionamiento | De 32 °F a 122 °F De 0 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | De -4 °F a +140 °F De -20 °C a +60 °C |
| Dimensiones * [1] | 343 x 341 x 36 mm (sin incluir la empuñadura/el poste del soporte de sujeción del micrófono) (An. x Al. x Prof.) 13 1/2 x 13 5/8 x 1 7/16 pulgadas (sin incluir la empuñadura/el poste del soporte de sujeción del micrófono) (An. x Al. x Prof.) |
| Peso | Aprox. 530 g Aprox. 19 oz |
| Gama de accesorios | Tarjeta de garantía (1) Folleto de garantía (1) Adaptador para soporte de tipo PF 1/2 a W 5/8 (1) Adaptador para soporte de tipo PF 1/2 a W 3/8 (1) Manual de instrucciones (1) Empuñadura/poste del soporte de sujeción del |



micrófono (1 juego)

| Notas | |
|-------|---|
| Nota | *[1] Los valores de las dimensiones son aproximados. |

Related products



DWR-R03D

Receptor inalámbrico digital de 2 canales de la serie DWX



Gallery











