

AXS-AR3

Lecteur de carte mémoire AXS
Thunderbolt™



Overview

Transferts de données ultra-rapides via l'interface Thunderbolt 3*

Le lecteur de carte mémoire AXS AXS-AR3 offre une incroyable vitesse maximale de lecture des données allant jusqu'à 9,6 Gbit/s (1 200 Mo/s) de la mémoire AXS via Thunderbolt 3. Il n'a jamais été aussi simple d'importer des fichiers au format 6K/4K/2K RAW/X-OCN enregistrés par des enregistreurs AXS-R7 sur des cartes mémoire AXS-A.

* Sous certification.

Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Features

Transferts de données ultra-rapides via l'interface Thunderbolt 3

Le lecteur de carte mémoire AXS AXS-AR3 offre une incroyable vitesse maximale de lecture des données allant jusqu'à 9,6 Gbit/s (1 200 Mo/s) de la mémoire AXS via Thunderbolt 3.

Compatible* avec Mac ou PC

Le lecteur AXS-AR3 est compatible avec macOS 10.13 ou une

version ultérieure et Windows 10 64 bits (version 1809) ou une version ultérieure.

* La compatibilité à 100 % ne peut pas être garantie pour tous les systèmes informatiques.

Connexion en cascade

L'unité prend en charge une fonction de connexion en cascade grâce à laquelle plusieurs lecteurs et d'autres appareils peuvent être connectés via Thunderbolt 3 à un PC/Mac.

Par exemple, pour l'enregistrement simultané sur carte mémoire AXS et SxS, le lecteur de carte mémoire SxS SBAC-T40 est connecté au lecteur AXS-AR3 par une fonction de connexion en cascade.

Specifications

Spécifications techniques

Interface	Thunderbolt 3 (en cours de certification)
Alimentation	Adaptateur CA-CC (VGP-AC19V77) Entrée : De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz Sortie : 19,5 V/3,3 A (max.)
Consommation électrique	Env. 25 W
Dimensions	Env. 100,0 x 71,0 x 193,5 mm (L x H x P) (sans les parties saillantes)
Poids	Env. 1,0 kg (sans carte mémoire)

Température de fonctionnement	-20 ~ +60 °C
Température de stockage	De 20 °C à 60 °C
Humidité de fonctionnement	De 20 % à 80 % (sans condensation)
Système d'exploitation	macOS 10.13 ou version ultérieure Windows 10 64 bits (version 1809) ou version ultérieure
Accessoires	Câble Thunderbolt (1) Adaptateur secteur (1)

Gallery

