

## WD-01

Divisore di antenna UHF



### Overview

- Fornisce un'uscita Diversity per un massimo di sei ricevitori
- Fornisce alimentazione all'antenna UHF di Sony
- L'uscita a cascata può essere utilizzata per un ulteriore partitore per antenna o ricevitore
- Due coppie di connettori di ingresso per antenna per estendere l'area operativa di un sistema di microfoni wireless

### Specifications

#### Generale

Gamma di frequenza	US: da 470 a 616 MHz CE: da 470 a 714 MHz
--------------------	--

Distribuzione canale	Ingressi: 2 coppie Uscite: 6 coppie
----------------------	--

Ingresso/Uscita antenna	BNC-R, 50 ohm
-------------------------	---------------

Uscita a cascata	1 coppia
------------------	----------

Alimentazione per Antenna	
---------------------------	--

Boosterbr(alimentata da connettori di ingresso per antenna) DC 9 V/THRU/12 V

Alimentazione USA: AC 120 V  
CE: Da 220 a 240 V

Consumo 18 W (quando 160 mA vengono forniti all'amplificatore di antenna)

Dimensioni (L x A x P) Circa 483 × 44 × 285 mm  
(19 1/8 pollici x 1 3/4 x 11 1/4 pollici)

Peso Circa 3,3 kg (7 lb. 4,4 oz.)

## Accessori in dotazione

Connettore uscita audio Cavo di alimentazione (1)  
Prima di utilizzare l'unità (1)  
Libretto di garanzia (1)

## Related products



### **DWR-R03D**

Ricevitore wireless digitale a 2 canali serie DWX

## Gallery

