SONY

# Optical Disc Archive Software (Driver)

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.




## Descripción general

Este utilitario soporta la lectura/escritura de archivos desde un servidor conectado a una unidad de archivo en discos ópticos ODS-D77U/D77F o ODS-D55U.

Incluye utilitario y software Filer.

## Atributos

**Lectura/escritura de archivos sencilla**
Este simple utilitario soporta la transferencia de archivos desde una PC conectada a una unidad de archivo en discos ópticos (ODA) ODS-D77U/D77F o ODS-D55U de Sony.

## Especificaciones

| SO: ODS-D55U/ODS-D77U | |
|---|---|
| Windows | Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3 o posterior<br>Microsoft Windows 7 Professional, versión de 32/64 bits, Service Pack 1 o posterior<br>Microsoft Windows 7 Ultimate, versión de 32/64 bits, Service Pack 1 o posterior<br>Microsoft Windows 8 Pro, versión de 32/64 bits<br>Microsoft Windows 8.1, versión de 32/64 bits<br>Microsoft Windows Server 2008 R2<br>Microsoft Windows Server 2012<br>Microsoft Windows Server 2012 R2 |
| Mac | Mac OS X 10.6.8 o posterior, 32/64 bits<br>Mac OS X 10.7.4 o posterior, 64 bits<br>Mac OS X 10.8.4 o posterior<br>Mac OS X 10.9<br>Mac OS X 10.10.10.10 |
| Linux | Red Hat Enterprise Linux 6.2 64 bits<br>Red Hat Enterprise Linux 6.3 64 bits<br>Red Hat Enterprise Linux 6.4 64 bits<br>Red Hat Enterprise Linux 6.5 64 bits<br>Red Hat Enterprise Linux 6.6 64 bits<br>Red Hat Enterprise Linux 7.0 64 bits |
| Nota | Para utilizar CentOS, consulte al personal de ventas de Sony |

| SO: ODS-D77F | |
|---|---|
| Windows | Microsoft Windows Server 2008 R2<br>Microsoft Windows Server 2012<br>Microsoft Windows Server 2012 R2 |
| Linux | Red Hat Enterprise Linux 6.2 64 bits<br>Red Hat Enterprise Linux 6.3 64 bits<br>Red Hat Enterprise Linux 6.4 64 bits<br>Red Hat Enterprise Linux 6.5 64 bits<br>Red Hat Enterprise Linux 6.6 64 bits<br>Red Hat Enterprise Linux 7.0 64 bits |
| Nota | Para utilizar CentOS, consulte al personal de ventas de Sony |

| Memoria | |
|---|---|
| Windows | SO de 32 bits: 4 GB o más<br>SO de 64 bits: 2 GB x (número de unidades + 1) o más |
| Mac | SO de 32 bits: 4 GB o más<br>SO de 64 bits: 2 GB x (número de unidades + 1) o más |
| Linux | SO de 64 bits: 2 GB x (número de unidades + 1) o más |

| Espacio en disco duro | |
|---|---|
| Windows/Mac/Linux | PC de 32 bits: 16 GB o más<br>PC de 64 bits: 8 GB + 16 GB x (número de unidades + 1) o más |

| Interfaz | |
|---|---|
| ODS-D55U/ODS-D77U (USB) | USB de alta velocidad (USB 2.0) USB de alta velocidad (USB 2.0), requiere controlador de host.<br>SuperSpeed USB (USB 3.0) SuperSpeed USB (USB 3.0), requiere controlador de host.<br>En el caso de Mac, únicamente compatible con puertos USB incorporados. |
| ODS-D77F (Canal de fibral) | Se requiere controlador de host de canal de fibra.<br>Controlador recomendado: QLE2560 / QLE2562 (Adaptador de canal de fibra QLogic(r) PCIe-a-8Gbps) |

| Notas | |
|---|---|
| Notas | Es posible que estos requerimientos de sistema no se apliquen para todas las computadoras.<br>Al utilizar la unidad ODS-D77U con una PC que tenga los sistemas operativos Windows 7 o Windows Server 2008 R2, se recomienda la instalación del siguiente programa de actualización de Microsoft.<br>http://support.microsoft.com/kb/2581464<br>Utilizando el programa de actualización de Windows 7 o Windows Server 2008 R2 junto con el software Optical Disc Archive, se mejora la velocidad de lectura/escritura de datos de la unidad ODS-D77U.<br><br>1. Regístrese y descargue el programa de actualización en el sitio de soporte de Microsoft indicado anteriormente.<br>2. Abra el zip e instale el programa de actualización. |
| Notas | - Los ajustes necesarios asociados con el programa de actualización se realizan cuando se instala el software Optical Disc Archive: En consecuencia, no hay necesidad de realizar los ajustes de registro especificados en la parte inferior del sitio de soporte mencionado anteriormente.<br>- El programa de actualización no afectará otros dispositivos USB.<br>- El programa de actualización es exclusivo para sistemas operativos Windows 7 o Windows Server 2008 R2. |

## Productos relacionados



### ODS-D55U

La unidad independiente de archivo en disco óptico (ODA) presenta velocidades de transferencia de 330 Mbps (lectura) y 210 Mbps (disco de grabación única) o 130 Mbps (disco regrabable)



### ODS-D77UA

La ODS-D77UA presenta altas velocidades de transferencia. Lectura a 1,1 Gbps. Grabación única a 440 Mbps y regrabación a 160 Mbps (con verificación activada). El rendimiento varía en base al tipo de cartucho.



### ODS-L30M

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



### ODS-L60E

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



### ODS-L100E

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



### ODS-D280U

Unidad independiente de archivo en discos ópticos con muy altas velocidades de transferencia de escritura (1 Gbps) (con verificación activada) y lectura (2 Gbps) utilizando el cartucho ODC-3300R 2da generación.



### ODS-D280F

Unidad de canal de fibra de archivo en discos ópticos para la librería escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con muy altas velocidades de transferencia de escritura (1 Gbps) (con verificación activada) y lectura (2 Gbps) utilizando el cartucho ODC-3300R 2da generación.



### Content Manager

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.

## Galería




© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Exportar PDF : noviembre 5 2026