SONY

# SRPC-5

## Unidad de transferencia de datos SRMASTER



## Descripción general

La unidad SRPC-5 es una solución rentable para la visualización, el registro y la ingesta de datos SRMemory a las aplicaciones de edición offline.

La unidad ofrece una interfaz de usuario basada en la web que se utiliza para la visualización e ingesta de contenido SRMemory, de modo que se pueda revisar en el rodaje y en las instalaciones de posproducción. Se puede realizar la ingesta de datos grabados a servidores y a editores no lineales (NLE).

Además, puede duplicar material valioso desde una SRMemory a una cinta HDCAM SR.

## Atributos

**Ingesta rápida**
El SRPC-5 permite una rápida transferencia de datos desde las tarjetas SRMemory a los servidores y/o los sistemas de edición no lineal a través de una interfaz de red 10 GbE opcional. Los archivos y los clips se pueden explorar fácilmente con la interfaz de usuario de la unidad SRPC-5.

También permite la ingesta rápida de las cintas HDCAM SR: hasta 2 veces* la velocidad de reproducción normal.

*Hace referencia a archivos MXF.

**Visualización sencilla**
Cuando el material se graba en modo video SR, puede buscar y ver el contenido en un monitor de broadcast.

**Copia de seguridad perfecta en cintas**
El contenido de la SRMemory se puede duplicar en una cinta HDCAM SR sin necesidad de realizar ningún proceso de codificación/decodificación. Puede simplemente duplicar una tarjeta SRMemory por completo o seleccionar los clips individuales que desea clonar a la perfección.

## Especificaciones

| General | |
|---|---|
| Requerimientos de alimentación | De 100 a 240 V CA (50/60 Hz) |
| Consumo de energía | Aprox. 110 W (con todas las opciones) |
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C a 40 °C<br>41 °F a 104 °F |

## General

| | |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 60 °C<br>De -4°F a +140°F |
| Peso | 10 kg<br>22 lb |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *1 | 427 x 43.6 x 546 mm (sin partes salientes)<br>16 7/8 x 1 3/4 x 21 1/2 pulgadas (sin partes salientes) |

## Entrada/Salida

| | |
|---|---|
| Entrada AUX | BNC (x2)<br>Entrada para realización de copias de cintas de datos de video sin comprimir entre SRW-5800 |
| Salida AUX | A: BNC (x1)<br>B: BNC (x1)<br>HD-SDI (1,485 Gbps) (norma SMPTE 292M/372M, BTA-S004B)<br>3G-SDI (2,97 Gbps) (SMPTE 424M) |
| Interfaz VTR | Salida de interfaz local A/B: BNC (x2)<br>Entrada de interfaz local A/B: BNC (x2) |
| Protocolos | Conector RJ-45 (x1), 1000BASE-T |
| Opcional: | Ranura PCI Express (x1) (PCI Express x4 Gen1) |

## Función integrada

| | |
|---|---|
| Función integrada | 1D LUT, subconversor, conversión del espacio de color |

## Entorno operativo confirmado

| | |
|---|---|
| Explorador | Firefox, Internet Explorer, Safari, Google Chrome |
| Servidor NFS | Redhat Linux E5, Mac OS v10.6 |
| Servidor CIFS | Windows XP, Windows 7 |

## Accesorios provistos

| | |
|---|---|
| Accesorios provistos | Cable de alimentación de CA (1)<br>Ángulo para montaje en rack (1) *2<br>Arandelas (4)<br>Tornillos (4)<br>Visor SR (CD-ROM) (1)<br>Manual de instalación (1)<br>Guía de funcionamiento (1)<br>Manual de operación (1) |

| Notas | |
|---|---|
| Nota | *1 Las medidas son aproximadas.<br>*2 Se necesita el kit RMM-10 opcional para montar la unidad en un rack. |

## Galería











© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Exportar PDF : noviembre 20 2026