

BC-U1

adowarka/zasilacz sieciowy do
akumulatora litowego BP-
U90/U60/U30



Overview

aduje jeden akumulator BP-U90/U60/U30

adowarka BC-U1 umoliwia szybkie naadowanie jednego kompaktowego akumulatora litowego BP-U90U60/U30, który dostarcza kamerom XDCAM zasilania na czas do szeci godzin*.

* Czas adowania akumulatora BP-U90 przez adowark BC-U1 wynosi 220 minut, co zapewnia 85 Wh energii pozwalajcej zasila kamer PMW-200 lub PMW-EX1R przez maks. 360 minut. Wszystkie informacje o pojemnoci i czasie pracy poszczególnych modeli kamer znajduj si w sekcji powiconej funkcjom.

Wbudowany zasilacz sieciowy dostarcza prd stay o napiciu 12 V

adowarka BC-U1 posiada take przewód dostarczajcy prd stay o napiciu 12 V, który umoliwia bezporednie zasilanie kamery.

Features

aduje jeden akumulator BP-U90/U60/U30

adowarka BC-U1 pozwala na szybkie naadowanie jednego kompaktowego akumulatora litowego BP-U90U60/U30, który

dostarcza kamerom XDCAM zasilania na czas do szeciu godzin*.

Wbudowany zasilacz sieciowy dostarcza prd stay o napiciu 12 V

adowarka BC-U1 posiada przewód dostarczajcy prd stay o napiciu 12 V, który umoliwia bezporednie zasilanie kamery.

Kompaktowa konstrukcja, wygodne uytkowanie

Model BC-U1 way zaledwie 330 g i ma wymiary (szer. x wys. x g.) 128 x 45 x 98 mm.

Specifications

Przybliony czas adowania akumulatora

BP-U90	220 minut
--------	-----------

BP-U60	170 minut
--------	-----------

BP-U30	130 minut
--------	-----------

Przybliony czas pracy (w minutach) — BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-EX3***	310
------------	-----

PMW-EX1R**	360
------------	-----

MODEL	30p
PHU-220R	–

Przybliżony czas pracy (w minutach) — BP-U60

PMW-F3L/K*	170
PMW-200**	240
PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

Przybliżony czas pracy (w minutach) — BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120
PMW-EX3***	100
PMW-EX1R**	120
PHU-220R	120

Uwagi:

Wskazany powyżej
czas dziaania
zaley od warunków
pracy i moe ulec
zmianie.

* Funkcja Dual-Link wy., tryb REC
z wizjerem.

** Tryb REC z wizjerem.

*** Tryb REC z w. kolorowym
ekranem LCD.

**** Firma Sony zaleca, aby w
przypadku dugotrwaego
nagrywania z uyciem kamery
PMW-100 i podczonym
akumulatorem BP-U90 kamera
bya zamontowana na statywie.

Gallery

