

## MKS-R3210

Fernsteuerpult mit 32 Tasten



**NETWORKED LIVE**

### Overview

Das Fernsteuerpult der Serie MKS-R steuert Matrix-Schnittpunkte von IP- und SDI-Routern, die mit NS-BUS-System verbunden sind.

### Features

#### **Mehrere Tasten und Funktionen**

Das MKS-R3210 verfügt über 32 Tasten für das Umschalten zwischen Quelle und Ziel zur einfachen Konfiguration des Fernsteuerpults. Alle Fernsteuerpulte unterstützen mehrere Funktionen wie Salvo, Chop, Protect, Lock usw. Benutzerfreundliches Web-Menü zur Konfiguration.

#### **Redundante Netzwerk- und Stromzufuhr**

Redundante Stromzufuhr über DC IN und PoE. Netzwerkredundanz wird von zwei Netzwerkports unterstützt.

### Specifications

#### Allgemeines

Betriebsspannung	37 V, 57 V (PoE), DC IN 12 V
Stromverbrauch	(PoE), 0,7 A DC
Abmessungen (B x H x	

T)	440 x 43,6 x 90 mm
Gewicht	Ca. 1,3 kg
Temperaturbereiche	Betriebstemperatur: +5° C bis +40° C Umgebungstemperatur bei Lagerung: -20° C bis +60° C
LAN	RJ-45 (2 x), (1 x PoE) 1000BASE-T

## Related products



### **PWS-110NM1**

IP Live System Manager-Station



### **MKS-R1620**

Fernsteuerpult mit 16 Tasten



### **MKS-R1630**

Fernsteuerpult für NS-BUS-System



### **MLS-X1**

Skalierbarer und rekonfigurierbarer Live-Produktionsprozessor/-mischer



### **XVS-G1**

Leistungsstarker und kompakter Live-Videomischer

## Gallery

