

NUA-BK10

Support pour convertisseur IP
médical NU-IP40S



Overview

Permet de fixer un convertisseur IP à l'arrière des moniteurs médicaux de la série LMD-X310

Ce support est un accessoire en option pour le montage du convertisseur IP médical NU-IP40S à l'arrière des moniteurs médicaux de la série LMD-X310.

Le support se fixe à la base du convertisseur IP NU-IP40S. Un support séparé est également inclus pour la fixation sur le moniteur. Des espaceurs sont fournis en cas de fixation de l'appareil au moniteur à l'aide du socle du moniteur (espacement de 10 cm conformément à la norme VESA).

Le support peut être fixé aussi bien sur le côté gauche ou droit du panneau arrière du moniteur.

Specifications

Informations générales

Température de
l'environnement de
transport/stockage

De -20 à 60 °C
De -4°F à +140°F

Humidité de

De 20 % à 90 % (sans condensation)

l'environnement de transport/stockage	autorisée)
Pression atmosphérique de l'environnement de transport/stockage	De 700 hPa à 1 060 hPa
Dimensions (L x H x P) *1	Env. 233 × 123 × 41 mm (9 1/4 × 4 7/8 × 1 5/8 pouces.) (L x H x P, hors parties saillantes)
Accessoires fournis	Instructions d'utilisation (1) Vis M4 × 8 (2) Vis M4 × 8 (2) Représentant européen (1)
Poids	Env. 285 g

Remarques

Les valeurs indiquées pour les dimensions sont approximatives.

Pour plus d'informations sur les moniteurs compatibles, reportez-vous au manuel d'utilisation du support de convertisseur IP, ou contactez votre représentant Sony.

Gallery

