

AC-DN2B

Сетевой адаптер электропитания (выходная мощность — 150 Вт) и зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора



Overview

Этот сетевой адаптер электропитания крепится на задней панели многих камкордеров Sony. Кроме того, он может использоваться как зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора или одновременно в двух качествах.

Specifications

Общие характеристики

Требования к электропитанию	100 -240 В перем. тока
Номинальная выходная мощность (пост. ток)	150 Вт
Выходное напряжение (пост. ток)	16,7 В
Ток на выходе (пост. ток)	9 А (при регулировании)
Масса	950 г (2 фунта 2 унции)

Габариты	101 (Ш) x 169 (В) x 70 (Г) мм
----------	-------------------------------

Время зарядки: ВР- L60A	4 ч. (до пригл. 85%)
----------------------------	----------------------

Время зарядки: ВР- L90A	6 ч. (до пригл. 85%)
----------------------------	----------------------

Аксессуары, входящие в комплект

Шнур питания пост.
тока (1)

Руководство по
эксплуатации (1)

Related products



HXC-FB80

Студийная цветная
HD-камера с тремя
2/3-дюймовыми
CMOS-матрицами
Exmor™

Gallery

