

AXS-AR1

Устройство считывания карт памяти AXS и SxS с интерфейсом Thunderbolt



Overview

Высокоскоростная передача данных через интерфейс Thunderbolt 2*

Устройство считывания AXS-AR1 AXS обеспечивает передачу данных с карт памяти AXS с помощью интерфейса Thunderbolt 2 на максимальной скорости до 9,6 Гбит/с (1200 Мбит/с). Это упрощает импорт файлов RAW/X-OCN/XAVC 4K/2K, записанных с помощью камкордеров на носители SxS или с помощью рекордеров AXS-R7/R5 на носители AXS-A. Устройство считывания поддерживает карты памяти AXS-A и SxS.

* В соответствии с сертификацией.
Требуется macOS версии 10.6 или новее. ОС Windows в настоящее время не поддерживается.

Features

Высокоскоростная передача через интерфейс Thunderbolt 2

Устройство считывания AXS-AR1 AXS обеспечивает передачу данных с карт памяти AXS с помощью интерфейса Thunderbolt 2 на максимальной скорости до 9,6 Гбит/с (1200 Мбит/с).

Последовательное соединение

Поддержка последовательного соединения дает

возможность подключать к Mac несколько устройств считывания с помощью интерфейса Thunderbolt 2.

Совместимый разъем для карт памяти AXS и SxS

Для PMW-F55/F5 и AXS-R7/R5 лучше всего подходит устройство считывания AXS-AR1, поскольку оно поддерживает карты памяти AXS-A и SxS. Это особенно удобно в тех случаях, когда во время съемок материалы записываются на носители обоих типов.

Поддержка macOS

Устройство AXS-AR1 совместимо с macOS версии 10.6 и новее с поддержкой интерфейса Thunderbolt 2. Не гарантируется возможность на любых компьютерах.

Specifications

Технические данные

Интерфейс	Thunderbolt 2 (проходит сертификационное тестирование)
Электропитание	Адаптер пер./пост. тока (VGP-AC19V77) Вход: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц Выход: 19,5 В/3,3 А (макс.)
Потребляемая мощность	Прибл. 25 Вт
Габариты	Прибл. 100,0 x 71,0 x 193,5 мм (Ш x

	В x Г) (без выступающих частей)
Масса	Прибл. 1,0 кг (без карты памяти)
Рабочая температура	0–40 °С
Температура хранения	20–60 °С
Рабочая влажность	20–80% (без конденсации)
Операционная система	Mac OS X 10.10 или более поздняя версия
Аксессуары, входящие в комплект	Кабель Thunderbolt (1) Сетевой адаптер электропитания (1)

Gallery

