

## AXS-AR3

Устройство считывания карт памяти AXS с интерфейсом Thunderbolt™



### Overview

#### **Высокоскоростная передача данных через интерфейс Thunderbolt 3\***

Устройство считывания AXS-AR3 AXS обеспечивает передачу данных с карт памяти AXS с помощью интерфейса Thunderbolt 3 на максимальной скорости до 9,6 Гбит/с (1200 Мбит/с). Это упрощает импорт файлов RAW/X-OCN 6K/4K/2K, записанных с помощью рекордера AXS-R7 на носители AXS-A.

\* Подлежит сертификации.

Thunderbolt и логотип Thunderbolt являются товарными знаками компании Intel Corporation или ее дочерних компаний, зарегистрированных в США и (или) других странах.

### Features

#### **Высокоскоростная передача через интерфейс Thunderbolt 3**

Устройство считывания AXS-AR3 обеспечивает передачу данных с карт памяти AXS с помощью интерфейса Thunderbolt 3 на максимальной скорости до 9,6 Гбит/с (1200 Мбит/с).

## Устройство совместимо\* с Mac и ПК

Устройство считывания AXS-AR3 совместимо с macOS версии 10.13 или новее и Windows 10 64 бит (версия 1809) или новее.

\*Полная совместимость не гарантируется для всех компьютерных систем.

## Последовательное соединение

Поддержка последовательного соединения дает возможность подключать к Mac несколько устройств считывания с помощью интерфейса Thunderbolt 3. Например, благодаря функции последовательного соединения можно одновременно записывать данные на карты памяти AXS и SxS, когда устройство SBAC-T40 для считывания карт памяти SxS подключено к устройству AXS-AR3.

## Specifications

### Технические данные

Интерфейс	Thunderbolt 3 (проходит сертификационное тестирование)
Электропитание	Адаптер пер./пост. тока (VGP-AC19V77) Вход: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц Выход: 19,5 В/3,3 А (макс.)
Потребляемая мощность	Прибл. 25 Вт

Габариты	Прибл. 100,0 x 71,0 x 193,5 мм (Ш x В x Г) (без выступающих частей)
Масса	Прибл. 1,0 кг (без карты памяти)
Рабочая температура	От -20 до +60 °С
Температура хранения	20–60 °С
Рабочая влажность	20–80% (без конденсации)
Операционная система	Требуется macOS версии 10.13 или новее Требуется Windows 10, 64 бит (версия 1809) или новее
Аксессуары, входящие в комплект	Кабель Thunderbolt (1) Сетевой адаптер электропитания (1)

## Gallery

