

CA-TX70

HXC-D70 için dijital triaks adaptörü



Genel Bakış

Dijital triaks ile HXCU-TX70 Kamera Kontrol Birimi'ne bağlantı olanağı sağlar

HXC-D70 stüdyo kameraları için CA-TX70 dijital triaks adaptörü, HXCU-TX70 dijital triaks Kamera Kontrol Birimi (CCU) bağlantısına olanak tanır. CCU ile HXC-D70, 14,5 mm kablo ile maksimum 1200 metre ve 8,5 mm kablo ile 600 metre mesafeye kadar kontrol edilebilir; Uyarı Sinyali, İnterkom, Video Dönüşü ve Prompter gücü ve sinyalleri iletilebilir.

HXCU-TX70 ile çalışır

CA-TX70, HXCU-TX70 dijital triaks Kamera Kontrol Birimi'yle (CCU) sorunsuz şekilde çalışır. HXCU-FP2 isteğe bağlı ön kontrol paneli HXCU-TX70'in üzerine takılabilir.

Özellikler

Dijital triaks bağlantısı

CA-TX70, en iyi görüntü kalitesinin elde edilmesini ve HXC-D70'in geleneksel triaks altyapısı kullanılarak 14,5 mm kablo ile 1200 m'ye ve 8,5 mm kablo ile 600 m'ye varan mesafelerde kolayca entegre edilmesini sağlar.

Tüm sinyalleri içeren bağlantı

CA-TX70, kameralara esnek entegrasyonun yanı sıra full HD formatında çalışmayı tüm sinyalleri (Tanımlama Lambası, Dahili Haberleşme, Video Dönüşü ve Prompter) içerecek şekilde genişletme olanağı sunar.

İlgili ürünler

**CCFN-50**

50 metre optical fibre hybrid cable with opticalCON connector

**HXC-FB80**

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kamerası

Galeri



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.